

LÍNEA BARRA DE EMERGENCIA RECARGABLE AUTÓNOMA

CARACTERÍSTICAS

SKU	POTENCIA	LÚMENES	BATERIA	TIEMPO AUTONOMÍA	INDICADORES	MONTAJE	DIMENSIONES	TIEMPO CARGA
BELR30SMD	30 LEDs	Alta carga: 110 Lm. Baja carga: 55 Lm.	Batería de Litio 3.7V 600 mAh	Brillo fuerte: 3 hrs. Brillo débil: 6 hrs.	Indicador LED de alimentación	Mango plegable Incluye agujeros	20.5 x 7 x 4 cm.	24 hrs.
BELR48SMD	48 LEDs	Alta carga: 145 Lm. Baja carga: 60 Lm.	Batería de Litio 3.6V 1000 mAh	Brillo fuerte: 3 hrs. Brillo débil: 7 hrs.	Indicador LED de alimentación / Botón de función de prueba	Muro	34 x 7.5 x 7 cm.	24 hrs.
BELR60SMD	60 LEDs	Alta carga: 181 Lm. Baja carga: 75 Lm.	Batería de Plomo-Ácido 4V 2.5 mAh	Brillo fuerte: 3 hrs. Brillo débil: 6 hrs.	Indicador LED de alimentación / Botón de función de prueba	Mango para toma portátil Agujeros para montar en muro	39.5 x 7.5 x 6.5 cm.	24 hrs.



MATERIAL
PLÁSTICO +
CUBIERTA DE ABS



TECNOLOGÍA
LED SMD




VOLTAJE
220-240V 50-60HZ



COLOR T°
LUZ FRÍA



CERTIFICADOS
CE



BELR30SMD



BELR48SMD



BELR60SMD



claudio@elights.cl



+56950039803

